

HOSHIN

ELECTRONICS CO.,LTD.

VME**150MHz スケータ (V004)**

カウンタ実験のスケータに最適

■ **特長**

- 8チャンネル150MHz高速スケータ
- 入力信号レベルNIM規格ロジック信号
- 1チャンネルは29bitカウンタがあり、動作中でも上位16bitが読み出し可能
- 全面パネルからのクリアーインヒビットが可能
- VME標準1幅モジュール

■ **仕様**

| | |
|-----------|--|
| カウンタ入力 | : NIM規格ロジック スレッシュホールド: -400mV |
| カウンタ | : ECLカウンタ 4bit TTLカウンタ 25bit |
| リセット入力 | : NIM規格ロジック スレッシュホールド: -400mV |
| インヒビット入力 | : NIM規格ロジック スレッシュホールド: -400mV |
| VMEコントロール | : カウントスタート AD="*****0": DT="10" カウントストップ AD="*****0": DT="20" カウントリセット AD="*****0": DT="40" |

▲ [豊伸電子ホームへ](#)**株式会社 豊伸電子**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL.044-861-0202 FAX.044-861-0121

E-Mail:info@hoshin-el.co.jp